



es más que seguridad.

# FICHA TÉCNICA

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

### 200 LÚMENES 2 FAROS - 24530

#### PRESENTACIÓN



La luminaria 200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

#### INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	200 (2 faros) / 100 (1 faro) lúmenes
Cantidad de LEDs	10 LEDs (5 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	Sí
Batería	Litio 3,7 V 1200 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	4 W (110 V)/13.2 W (240 V) - 50 Hz 6,2 W (110 V)/ 18,52 W (240 V) - 60 Hz
Potencia de los LEDs	2 W
Autonomía	3 horas (2 faros.) / 6 horas (1 faro)
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	50 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	260 g
Dimensiones	137x50x152 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	No
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015) Opcional – NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE–2017)