

# Altavoz portátil HAVIT HV-SQ144BT 20W RGB Negro

El altavoz portátil HAVIT HV-SQ144BT 20W RGB Negro tiene una potencia de **20W**. Es compatible con AUX, USB, FM, BT, TWS, Micro SD, LED, RGB, MIC IN.

La columna tiene la función de **retroiluminación RGB, 12 modos de luz, modo de radio, efectos de graves y alta frecuencia**. También es **posible cambiar el estilo de sonido** (5 modos). El conjunto junto con el altavoz incluye micrófono, mando a distancia, fuente de alimentación, cable de audio, manual de usuario y tarjeta de garantía.

## 1. Conexión del altavoz a otros dispositivos.

- 1.1. Enciende el altavoz. Para hacer esto, simplemente presione y mantenga presionado el botón de encendido.
- 1.2. Active Bluetooth en el dispositivo que desea conectar, busque el dispositivo "HAVIT SQ144BT" y conecte el altavoz a su dispositivo. Escuchará un pitido cuando la conexión sea exitosa. Después de volver a conectarse, el altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo conectado.

## 2. Reproducir música

- 2.1. Para reproducir/pausar el archivo de audio, presione brevemente el botón "Reproducir/Pausar".
- 2.2. Gire la perilla de volumen hacia la derecha para aumentar el volumen y hacia la izquierda para disminuirlo.
- 2.3. Presione brevemente "Siguiete canción" para reproducir el siguiente archivo y "Previous Song" para reproducir el anterior.

## 3. Modo radio

- 3.1. Para ingresar al modo de radio, presione brevemente el botón de encendido.
- 3.2. Para iniciar la búsqueda automática de emisoras de radio, presione brevemente el botón "Reproducir/Pausar". Seleccione la estación deseada usando los botones "Siguiete canción" y "Canción anterior".

## 4. Gestión de otras funciones de la columna

- 4.1. Cambia los modos presionando brevemente el "botón Modo" hasta seleccionar el deseado (BT, FM, USB, Micro SD, AUX). Para que el altavoz pueda reproducir archivos de audio desde una tarjeta Micro SD o una unidad flash USB, basta con insertarlos en el dispositivo. El dispositivo también se puede conectar al altavoz mediante el cable de audio suministrado.
- 4.2. Para cambiar el modo de iluminación, presione el "Botón de luz".
- 4.3. Para ingresar al modo micrófono, presione brevemente la perilla "Volumen principal". Ahora con el mismo mando puedes ajustar el volumen del micrófono.
- 4.4. Presione y gire brevemente la perilla de efectos de graves para ajustar el efecto de graves.
- 4.5. Presione brevemente la perilla Treble Effects y gírela para ajustar el efecto de agudos.

## 5. Conexión de dos altavoces SQ144BT (modo TWS)

- 5.1. Enciende los parlantes. Para ingresar al modo inalámbrico, presione brevemente el botón de encendido.
- 5.2. Mantenga presionado Reproducir/Pausa en el altavoz que debería ser el altavoz principal. Si la

conexión se realiza correctamente, escuchará un pitido.

5.3. Encienda Bluetooth en su dispositivo, busque "HAVIT SQ144BT" y vincúlelo con su dispositivo.

**Recomendaciones y advertencias:**

- Cargue el altavoz a una potencia no superior a 9V, 1A y con el cable USB-C incluido.
- La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo debido al uso y la carga del altavoz.
- El indicador de encendido se ilumina en rojo durante la carga y la luz roja se apaga cuando se completa la carga.
- Evite que el líquido entre en contacto con el producto.
- Mantenga el altavoz alejado de fuentes de calor.
- No bloquear los puertos del dispositivo.
- Usar el nivel de volumen máximo durante mucho tiempo puede tener un efecto negativo en la audición y en la vida útil del dispositivo.
- No someter a daños mecánicos ni desmontar el producto.



## Características

<b>Fuerza</b>	20W
<b>Corriente de entrada</b>	CC 9 V/1 A.
<b>voltaje de entrada</b>	CA 100-240 V 50/60 Hz
<b>Iluminación</b>	RGB
<b>Interfaz</b>	Bluetooth V5.3
<b>Esfera de acción</b>	10m (sin obstáculos)
<b>Compatibilidad</b>	AUX, USB, FM, BT, TWS, TF, LED, RGB, ENTRADA DE MICRÓFONO
<b>Diámetro del altavoz</b>	8"
<b>tiempo de trabajo</b>	5-6 años
<b>Materiales</b>	PP + malla de hierro
<b>Período de garantía</b>	1 año
<b>Alimentación</b>	Adaptador de red
<b>tiempo de reproducción</b>	5-6 años
<b>Entradas de audio</b>	AUX, micrófono
<b>Batería</b>	7,4 V/1500 mAh x2
<b>Tiempo de carga</b>	2,5 gramos
<b>Color</b>	Negro
<b>Peso</b>	2,68 kilogramos
<b>Dimensiones generales</b>	310 mm x 245 mm x 425 mm
<b>Cantidad por caja</b>	1 pieza
<b>código de barras</b>	6939119066666